

Дополнительные аксессуары: (приобретаются отдельно)



Гарнитура скрытого ношения



Выносная гарнитура



Тангента



Кабель программирования



Автомобильное зарядное устройство



Чехол

Основные характеристики	
Диапазон частот	UHF 403-470МГц
Количество каналов	16
Разнос каналов	25кГц / 12,5кГц
Рабочая температура	-20°C~+60°C
Сопротивление антенны	50Ω
Рабочее напряжение	3.7В (±20%)
Емкость аккумулятора	2000 мАч Li-Ion
Размеры	65.7(Д)*33(Ш)*105(В)мм
Вес	162г. (с батареей)
Передатчик	
Выходная мощность	1Вт / 2Вт
Модуляция	16K0F3E / 8K50F3E
Ширина полосы излучения (-30дБ)	11,8 кГц 18,8 кГц
Относительная нестабильность частоты передатчика	5x10 ⁻⁶
Внеполосные излучения	-65 дБ
Относительный уровень побочных излучений	-60 дБ
Приемник	
Пороговая чувствительность при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД)	1 мкВ
Избирательность по соседнему каналу	75 дБ
Избирательность по побочным каналам	80 дБ
Номинальная звуковая мощность	0,5 Вт

Контактная информация дилера:

Радиостанция P-112L



lira-radio.ru

LIRA
Инструмент для дела



Радиостанция LiRA P-112L

Не дорогая, компактная с потрясающей эргономикой модель идеальна для тех кому нужна надёжная радиосвязь, но при этом нет желания переплачивать за профессиональный форм-фактор и ненужные функции.

Самый большой в своём классе аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, фонарь на современных светодиодах, и всё это при более чем демократичной цене.

Незаменима для:

- спорта и отдыха
- охотников и рыболовов
- служб сервиса
- гостиничного комплекса

Данная модель соответствует самым жестким стандартам качества и производится на крупнейшем китайском заводе занимающимся выпуском аналоговых радиостанций.

Функции:

- Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR
- Выходная мощность до 2 Вт
- Lilon аккумулятор 2000мАч
- Шумоподаватель (9 уровней)
- Сканирование частотных каналов
- CTCSS / DCS и STE
- Программирование каналов с компьютера
- Тайм-аут таймера (TOT)
- Светодиодный фонарик
- Режим экономии батареи
- Предупреждение о разряде аккумулятора

Стандартная комплектация:

- Радиостанция
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- UHF Антенна
- Клипса крепления на пояс
- Инструкция на русском языке
- Кистевой ремешок

lira-radio.ru

LiRA
Инструмент для дела