

## Дополнительные аксессуары: (приобретаются отдельно)



Гарнитура скрытого ношения



Выносная гарнитура



Тангента



Кабель программирования



Автомобильное зарядное устройство



Чехол

### Основные характеристики

Диапазон частот	VHF 146-174МГц UHF 403-470МГц
Количество каналов	199
Разнос каналов	25кГц / 12,5кГц
Рабочая температура	-20°C~+60°C
Сопротивление антенны	50Ω
Рабочее напряжение	7.4В (±20%)
Емкость аккумулятора	2400 мАч Li-Ion
Размеры	61(Д)*39(Ш)*124(В)мм
Вес	248г. (с батареей)
<b>Передатчик</b>	
Выходная мощность	2Вт / 5Вт
Модуляция	16K50F3E / 8K50F3E
Ширина полосы излучения (-30дБ)	11,8 кГц 18,8 кГц
Относительная нестабильность частоты передатчика	10x10 <sup>-6</sup>
Внеполосные излучения	-65 дБ
Относительный уровень побочных излучений	-60 дБ
<b>Приемник</b>	
Пороговая чувствительность при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД)	1 мкВ 0,5 мкВ
Избирательность по соседнему каналу	75 дБ 70 дБ
Избирательность по побочным каналам	80 дБ 70 дБ
Номинальная звуковая мощность	0,5 Вт

### Контактная информация дилера:

MIL-STD  
810E

ЗАЩИТА  
IP54

## Радиостанция P-580UV



lira-radio.ru

**LIRA**  
Инструмент для дела



## Радиостанция LiRA P-580UV

Радиостанция работает в двух самых распространённых диапазонах и является универсальным инструментом для всех, кто хочет быть всегда на связи. Лучшее решение в своём классе, в качестве бонуса - встроенный FM радиоприёмник.

### Незаменима для:

- радиолюбителей
- охраны и безопасности
- строителей и производителей
- охотников и рыболовов
- служб логистики

Данная модель соответствует самым жестким стандартам качества и сертифицирована согласно международной системе армейского стандарта MIL-STD 810E и степени защиты IP-54.

### Функции:

- Работает в диапазонах UHF и VHF (146-174; 403-470) прием-передача
- Выходная мощность до 5 Вт
- Li-poI аккумулятор 2400 мАч
- Зарядка по USB интерфейсу
- Шумоподаватель ( 9 уровней )
- Тайм-аут таймера (TOT)
- Сканирование частотных каналов
- CTCSS / DCS и STE
- Программирование каналов с компьютера
- Функция FM приемника
- Функция фонарика
- Автоматическое включение энергосберегающего режима
- Предупреждение о разряде аккумулятора

### Стандартная комплектация:

- Радиостанция
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- UHF/VHF удлинённая антенна
- Клипса крепления на пояс
- Инструкция на русском языке
- Кистевой ремешок

lira-radio.ru

**LiRA**  
Инструмент для дела