

Дополнительные аксессуары: (приобретаются отдельно)



Гарнитура скрытого ношения



Выносная гарнитура



Тангента



Кабель программирования



Автомобильное зарядное устройство



Чехол

Основные характеристики

Диапазон частот	UHF 403-470МГц
Количество каналов	16
Разнос каналов	25кГц / 12,5кГц
Рабочая температура	-20°C~+60°C
Сопротивление антенны	50Ω
Рабочее напряжение	7.5В (±20%)
Емкость аккумулятора	2500 мАч Li-Ion
Размеры	60(Д)*36(Ш)*123(В)мм
Вес	242г. (с батареей)

Передатчик

Выходная мощность	1Вт / 5Вт
Модуляция	16K0F3E / 8K50F3E
Ширина полосы излучения (-30дБ)	11,8 кГц 18,8 кГц
Относительная нестабильность частоты передатчика	5x10 ⁻⁶
Внеполосные излучения	-65 дБ
Относительный уровень побочных излучений	-60 дБ

Приемник

Пороговая чувствительность при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД)	1 мкВ
Избирательность по соседнему каналу	75 дБ
Избирательность по побочным каналам	80 дБ
Номинальная звуковая мощность	0,5 Вт

Контактная информация дилера:

MIL-STD
810E

ЗАЩИТА
IP54

Радиостанция Р-312



lira-radio.ru

LIRA
Инструмент для дела



Радиостанция LiRA P-312

Оптимальное соотношение технических характеристик и цены, чистый и чёткий звук, являющийся визитной карточкой всего модельного ряда LiRA, пожалуй, самый яркий представитель наиболее ёмкого сегмента рынка безлицензионных радиостанций.

Незаменима для:

- охраны и безопасности
- строителей и производителей
- охотников и рыболовов
- служб логистики
- служб сервиса

Данная модель соответствует самым жестким стандартам качества и сертифицирована согласно международной системе армейского стандарта MIL-STD 810E и степени защиты IP-54.

Функции:

- Работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR
- Выходная мощность до 4 Вт
- Li-pol аккумулятор 2500 мАч
- Шумоподаватель (9 уровней)
- Тайм-аут таймера (TOT)
- Сканирование частотных каналов
- CTCSS / DCS и STE
- Программирование каналов с компьютера
- Режим экономии батареи
- Предупреждение о разряде аккумулятора

Стандартная комплектация:

- Радиостанция
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- UHF Антенна
- Клипса крепления на пояс
- Инструкция на русском языке
- Кистевой ремешок

lira-radio.ru

LiRA
Инструмент для дела